






ID	セキュリティ要件	記載箇所	記載箇所を示すスクリーンショット
IA-1	管理者の認証	<ul style="list-style-type: none"> ● 識別情報 スタートガイド ● 記載箇所 本機の管理者のかたへ システム設定のパスワード について 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3 style="margin: 0;">本機の管理者のかたへ</h3> <h4 style="margin: 0;">送受信したデータを管理者へ転送する（管理者への転送設定）</h4> <p style="margin: 0;">本機で送受信したすべてのデータを登録した転送先（E-mail 送信宛先、ファイルサーバー送信宛先、共有フォルダー送信宛先、デスクトップ送信宛先）に転送します。この機能を設定すると、本機で送信または受信したデータを管理者の手元を集めるといった使いかたができます。管理者への転送設定は、Web ページのメニューにある [アプリケーション設定] → [管理者への転送設定] をクリックして行います。（管理者権限が必要です。）</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <p> メモ</p> <ul style="list-style-type: none"> 転送データ、濃度、解像度は送受信したデータの設定値が適用されます。 BP-30M28/BP-30M31/BP-30M35 を使用時にファクスモードで送信したデータを転送する設定が行われている場合、 タッチパネルに [直接送信] キーが表示されません。 クイックオンライン送信、オンフックダイヤルは使用できません。 </div> <h4 style="margin: 0;">システム設定のパスワードについて</h4> <p style="margin: 0;">本機のシステム設定を管理者権限で行うには、パスワードが必要です。システム設定は、本機の操作パネルとコンピューターの Web ブラウザーそれぞれから行えます。本機を設置したら、操作ガイドの「システム設定」を参照して新しいパスワードを登録してください。</p> </div>

<p>IA-2</p>	<p>デフォルトパスワードの変更</p>	<p>●識別情報 ユーザーズマニュアル</p> <p>●記載箇所 設定モード > セキュリティ設定 > パスワードの変更</p>	<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  設定モード ▶ システム設定 </div> <h2 style="text-align: center; color: #4a7ebb;">セキュリティ設定</h2> <hr/> <p> 設定の変更は、本機の再起動後に有効になります。本機の再起動については、「電源の入れかた (1-8ページ)」を参照してください。</p> <hr/> <h3>パスワードの変更</h3> <h4>パスワードによる本機のWebページへのアクセス制限を行う</h4> <p>Webサーバーにアクセスするとき、必ずログイン画面を表示させてログインしてから設定するようにします。</p> <h4>パスワードの変更</h4> <p>ユーザーパスワードと管理者パスワードを変更します。 パスワードを変更するときは新しいパスワードを必ず覚えておいてください。 (管理者パスワードは定期的に変更することをお勧めします。)</p> <p>1~255文字 (管理者パスワードは5~255文字) で設定したいパスワードを入力し、[登録] キーをタップします。 設定を有効にするには、本機の電源を入れ直します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 送信先の新規登録、変更、削除するためにユーザーレベルの認証パスワードが必要です。 ログオンするときにユーザー名は"users"と入力し、パスワードはここで登録したユーザーパスワードを入力します。ユーザーパスワードと同様の機能を持つとともに、すべてを設定するために管理者レベルの認証パスワードが必要です。 ログオンするときにユーザー名は"admin"と入力し、パスワードはここで登録した管理者パスワードを入力します。 パスワード入力欄に入力せずに、[登録] キーをタップした場合、前に設定した値が有効になります。パスワード保護はデフォルト有効です。 <hr/> <p> 工場出荷時では、ユーザーパスワードの入力が必要となります。工場出荷時のパスワードについては、「スタートガイド」を参照してください。</p> <hr/>
		<p>●識別情報 スタートガイド</p> <p>●記載箇所 本機の管理者のかたへ > システム設定のパスワードについて</p>	<h3 style="text-align: center; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px;">本機の管理者のかたへ</h3> <h4 style="text-align: center;">送受信したデータを管理者へ転送する (管理者への転送設定)</h4> <p>本機で送受信したすべてのデータを登録した転送先 (E-mail 送信宛先、ファイルサーバー送信宛先、共有フォルダー送信宛先、デスクトップ送信宛先) に転送します。この機能を設定すると、本機で送信または受信したデータを管理者の手元を集めるといった使いかたができます。管理者への転送設定は、Web ページのメニューにある [アプリケーション設定] → [管理者への転送設定] をクリックして行います。(管理者権限が必要です。)</p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <p> メモ</p> <ul style="list-style-type: none"> 転送データ、濃度、解像度は送受信したデータの設定値が適用されます。 BP-30M28/BP-30M31/BP-30M35 を使用時にファクスモードで送信したデータを転送する設定が行われている場合、 タッチパネルに [直接送信] キーが表示されません。 クイックオンライン送信、オンフックダイヤルは使用できません。 </div> <h4>システム設定のパスワードについて</h4> <p>本機のシステム設定を管理者権限で行うには、パスワードが必要です。システム設定は、本機の操作パネルとコンピューターの Web ブラウザーそれぞれから行えます。本機を設置したら、操作ガイドの「システム設定」を参照して新しいパスワードを登録してください。</p>

MT-1

機器のセキュリティ設定
管理

- 識別情報
ユーザーズマニュアル
- 記載箇所
設定モード > 設定モードリストについて





設定モード ▶ 設定モードリストについて

セキュリティ設定

U: 一般ユーザー、A: システム管理者/管理者

設定項目	工場出荷時	U	A	ページ
● セキュリティ設定				
▶ パスワードの変更	—	×	○	7-102
◆ パスワードによる本機の Web ページへのアクセス制限を行う	—	×	○	
▶ 基本設定				
◆ ホールド以外のプリンタージョブを制限する	無効	×	○	7-103
• 制限動作	強制的にリテンションする	×	○	
◆ 停止しているジョブの自動削除設定	無効	×	○	
• 自動削除するまでの時間	5分	×	○	
◆ 外部サイトからのリクエスト受信を拒否する	無効	×	○	
◆ ファームウェアの破損を検知した場合、復旧する	無効	×	○	
◆ セキュリティポリシーの適用	無効	×	○	
◆ 強制アクセス制御を行う	無効	×	○	
▶ ポート設定				
◆ サーバーポート		×	○	
• HTTP	有効	×	○	
- ポート番号	80	×	○	
• HTTPS	有効	×	○	
- ポート番号	443	×	○	

<p>MT-2</p>	<p>セキュリティ設定の初期化</p>	<p>●識別情報 ユーザーズマニュアル ●記載箇所 設定モード>システム設定> システム管理>設定の初期化</p>	<div data-bbox="943 124 1933 225" style="background-color: #4a69bd; color: white; padding: 5px;">  設定モード▶システム設定 </div> <h3 style="margin-top: 10px;">システム設定の保存/呼出し</h3> <p>設定モードの設定内容を、独自に保存した設定内容に復帰したり、工場出荷時の状態に戻したりします。</p> <h4>現在の設定保存</h4> <p>設定モードで設定した内容をメモリーに保存します。 保存内容は【電源】ボタンを“切”にしても消えません。保存した設定を読み出すときは、次の項目で説明する「保存設定値の呼出し」を使用します。</p> <h4>保存しない項目</h4> <ul style="list-style-type: none"> • ネットワーク設定：ネットワーク設定が予期せぬ設定となり、ネットワークにダメージを与える可能性があるため対象外とします。 • 各プロダクトキー：プロダクトキーの再発行を伴う場合があるので対象外とします。 <h4>保存設定値の呼出し</h4> <p>「現在の設定保存」で保存した内容を読み出して、保存されている設定に復帰します。 現在設定している内容は、読み出した内容に変更します。</p> <h3>設定の初期化</h3> <h4>工場出荷時設定リセット</h4> <p>設定モードで設定した内容を工場出荷時の状態に戻します。戻す前に現在の設定内容を控えておきたい場合は、「設定(管理者)」の【ステータス】→【データリスト】→【管理者用リスト】であらかじめプリントしておいてください。</p>
<p>PT-1</p>	<p>ファームウェアアップデート機能</p>	<p>●識別情報 ユーザーズマニュアル ●記載箇所 設定モード>ステータス 「ファームウェアバージョン」</p>	<div data-bbox="943 879 1964 979" style="background-color: #4a69bd; color: white; padding: 5px;">  設定モード▶ステータス </div> <h3 style="margin-top: 10px;">ファームウェアバージョン</h3> <p>本機のファームウェアのバージョンがリストで表示されます。</p>

<p>TP-1</p>	<p>インターネット通信データ保護 (条件付き必須)</p>	<p>●識別情報 ユーザーズマニュアル</p> <p>●記載箇所 設定モード>システム設定 >SSL設定 設定モード>システム設定 >IPsec設定</p>	<div data-bbox="936 129 1962 229">  設定モード▶システム設定 </div> <h3>SSL設定</h3> <p>ネットワーク上のデータ送受信にSSL通信を適用します。 SSLとは、ネットワーク上で情報を暗号化して送受信することができるプロトコルです。データを暗号化し、重要な情報などを安全に送受信します。 以下のそれぞれのプロトコルで設定します。</p> <div data-bbox="936 448 1962 549">  設定モード▶システム設定 </div> <h3>IPsec設定</h3> <p>ネットワーク上のデータ送受信にIPsecを適用します。 IPsecを適用すると、IPのパケットを暗号化するためWebブラウザなどの上位のアプリケーションを意識することなく、データを安全に送受信します。 有効にするときには以下の点にご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定が反映されるまでにしばらく時間がかかることがあり、その間は本機へ接続できません。 設定モード (Web版) で設定が正しく行われていないと、本機への接続ができず、プリント、スキャン、設定モード (Web版) の表示等ができなくなることがあります。その場合は、本機からこの設定を無効にし、Webページで正しく設定し直します。
<p>PR-1</p>	<p>運用環境</p>	<p>●識別情報 スタートガイド</p> <p>●記載箇所 「ネットワークに接続する際の注意」</p>	<h3>ネットワークに接続する際の注意</h3> <p>本製品は電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。 本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータなどを使用し、割り振られた範囲のサブネットワーク内でファイアウォールなどの保護を行い管理してください。</p>

FR-1	問い合わせ窓口	<ul style="list-style-type: none"> ●識別情報 スタートガイド ●記載箇所 裏表紙「お客様相談窓口のご案内」 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3 style="text-align: center;">お客様ご相談窓口のご案内</h3> <p style="text-align: center; font-size: small;">修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買い上げの販売店または下記窓口にご相談ください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #333; color: white; font-size: small;"> 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 </div> <div style="text-align: center;">▶▶▶▶</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #ccc; font-size: small;"> シャープサポートページ https://jp.sharp/business/print/support/ </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-weight: bold;">修理のご相談など</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: small; margin-top: 5px;"> [カスタマーセンター] シャープマーケティングジャパン株式会社 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-right: 5px;">0570 - 05 - 1001</div> <div style="font-size: 10px;">(沖縄地区を除く)</div> </div> <div style="font-size: 8px; margin-top: 5px;"> 受付時間 ●月曜～土曜：9:00～17:40 <small>(日曜、祝日など弊社休日とは休ませていただきます)</small> </div> <div style="margin-top: 10px; font-size: 8px;"> ■IP電話からは… </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">東日本地区</td> <td style="padding: 2px;">043-332-9910</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">西日本地区</td> <td style="padding: 2px;">06-6794-2909</td> </tr> </table> </div> </div>	東日本地区	043-332-9910	西日本地区	06-6794-2909
東日本地区	043-332-9910						
西日本地区	06-6794-2909						